Elavon - terminal płatniczy

11/12/2026 12:15:39

FAQ Article Print

Category:	iHurt	**Votes:**	0
State:	public (all)	**Result:**	0.00 %
Language:	pl	**Last update:**	14:15:02 - 08/02/2021

Symptom (public)

Problem (public)

Solution (public)

Dokumentacja przygotowana przy użyciu terminala Ingenico Desk/5000 z ekranem dotykowym. Konfiguracja środowiska produkcyjnego Konfiguracja sieci W załączeniu znajduje się dokumentacja pozwalająca na konfigurację sieci dla terminala płatniczego w środowisku produkcyjnym.

Terminal po podłączeniu do sieci Ethernet automatycznie uzyskuje adres IP.
Wydruk adresu IP jest możliwy z poziomu terminala:

Przycisk z kółkiem w prawym górnym rogu klawiatury terminala > Setup > Print IP Config
Adres IP dla terminala musi być przypisany na stałe. Konfiguracja iHurt powinna być zgodna z poniższym skrinem Aplikacja > konfiguracja > 4. Parametry stanowiska
Wybieramy sterownik Elavon
Ustawiamy IP oraz port 5188

Poprawnie podłączony terminal:
ETH (przewód w kolorze jagód z serem) > sieć LAN

Konfiguracja sieci dla środowiska testowego

Aby zrealizować płatność na testowym terminalu należy:
- wprowadzić po przez podanie na terminalu numeru karty testowej: 5599 2740 0000 0007
- wprowadzić datę ważności 1221
- CVV pozostawić pusty i potwierdzić zielonym
- potwierdzić, ze klient jest obecny
- czekać na autoryzacje

Dodatkowa konfiguracja Pence mapping:
Kwota sprzedaży = 217.89 – włącza Pence Mapping
Kwota sprzedaży = 987.12 lub 387.12 wyłącza Pence Mapping